

# TVI22

سیستم نشان دهنده ولتاژ

تشخیص وجود ولتاژ در فازها  
قابلیت اتصال به خروجی مقره خازنی و شبکه برق فشار ضعیف  
دارای خروجی آلارم  
ولتاژ تغذیه 30-120VDC  
ابعاد ۸۰×۳۵×۷۵ میلی متر



در صورت وجود ولتاژ، ابتدا LED مربوطه چند ثانیه چشمک زده، سپس به صورت دائم روشن خواهد ماند.  
در صورت القای ولتاژ یک فاز در دیگر فازها، هر سه LED با سرعت زیاد شروع به چشمک زدن خواهند کرد.  
در صورتی که یکی از دو خطای قطع فاز یا القای فازها در یکدیگر پیش آید، پس از گذشت T1 ثانیه، رله به مدت T2 ثانیه وصل و سپس قطع خواهد شد (mono stable).  
T1 به صورت پیش فرض صفر ثانیه و T2 برابر 400 msec می باشد.  
T1 و T2 با سفارش خریدار، تنها در هنگام تولید قابل تنظیم می باشند و امکان تغییر توسط کاربر وجود ندارد.  
در صورت وجود یک خطا، با بروز خطای جدید، رله مجدداً عمل خواهد کرد.  
کنتاکت رله خروجی قابلیت اتصال به بار حداکثر 120VAC/1A یا 24VDC/1A را دارد.

 MASHHAD TADBIR

شرکت طراحی مهندسی با مسئولیت محدود

تلفن: ۰۵۱-۳۶۰۶۸۴۹۹ فاکس: ۰۵۱-۳۶۰۷۰۰۵۸

[www.mashhadtabdir.com](http://www.mashhadtabdir.com)

[info@mashhadtabdir.com](mailto:info@mashhadtabdir.com)